



PHILIPS
LED
Pære
8 W - 60 W
E27
Varm/Ekstra varm/
Meget varm
Kan ikke dæmpes



8718696588840



Én lyskilde. Din kontakt. Tre lysindstillinger.

Du kan ændre stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig. Med Philips SceneSwitch LED lyskilden kan du let ændre indstillingen fra klart lys til naturligt lys og til hyggeligt varmt lys. Alt, du behøver, er din eksisterende kontakt.

Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

Belysning er mere end bare oplysning

- Gendan lyskilden til fabriksindstillingerne
- Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation
- Lyskilden kan huske din sidste indstilling

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Nulstil (SceneSwitch)



Hvis du bruger flere lyskilder, og de ikke længere er synkroniseret, skal du blot trykke to gange på kontakten (slukke den og tænde den igen inden for 1 sekund) for at gendanne lyskilderne til fabriksindstillingerne.

Plug and Play



Kræver ingen ekstra installation eller Dimmer switch. Pæren fungerer ikke med almindelige lysdæmpere. Hvis den bruges med lysdæmper, bør du indstille lysdæmperen til 100% lysstyrke.

Automatisk hukommelse (SceneSwitch)



Denne SceneSwitch pære har en indbygget hukommelseschip, som husker din seneste indstilling, hvis kontakten er slukket i mere end seks sekunder. Hvis du ikke skifter mellem aktiviteter så ofte, er din foretrukne belysningsstilstand automatisk valgt, næste gang du tænder pæren.

Specifikationer

Egenskaber for pære

- Kan dæmpes: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke-retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Teknologi: LED
- Glastype: Matteredet

Mål for pære

- Højde: 11,1 cm
- Vægt: 0,059 kg
- Bredde: 6,1 cm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.7
- Nominel levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 100.000

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700-2500-2200 K
- Lysfarvekategori: varm/meget varm/ekstra varm
- Nominel lysstrøm: 806-320-80 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskilde spænding: 100 mA
- Kviksølvindhold: 0 mg
- Effektivitet: 100 lm/W

Emballageoplysninger

- Produktserie: SceneSwitch

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Watt forbrug: 8, 5, 2 W
- Wattforbrugsækvivalent: 60 W
- Energimærke: A+

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 806-320-80 lm
- Nominel effekt: 8-5-2 W

Emballagemål og -vægt

- SAP EAN/UPC – del: 8718696588840
- EAN/UPC – kasse: 8718696747766
- SAP-bruttovægt EAN (del): 0,084 kg
- Nettovægt: 0,060 kg
- SAP-højde (del): 16,600 cm
- SAP-længde (del): 6,200 cm
- SAP-bredde (del): 10,000 cm



Udgivelsesdato: 2019-12-11
Version: 0.558

© 2019 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com